

BLB-koodi

BLB-koodi tarkoittaa, että UV-polttimo on vaihdettava. UV-polttimo kestää yleensä kahdesta kolmeen vuotta, mutta tehon heikkenemisen takia ajastus on asetettu vain vuoteen. Mikäli polttimo on alle kaksi vuotta vanha, nollaa polttimon vaihtovälistä ilmoittava aika ohjauspaneelista.

Putkistolle tehtävä desinfiointi veden vaihdon yhteydessä pidentää UV-polttimon käyttöikää ja tehoa.

Vikakoodi "blb" on ajastettu koodi UV-puhdistuslaitteen putken puhdistukselle ja polttimon vaihdolle.

Vaihtoajastimen saa resetoitua seuraavalla tavalla:

BLB-koodi J200-sarja

1. Paina jet 1 (pumppu 1) ja alas näppäimiä samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.
2. Valikon auettua painele ylös näppäintä kunnes vastaan tulee numero 0.
3. Paina jet 1 (pumppu 1) näppäintä resetoidaksesi ajastimen.

BLB-koodi J300-sarja

1. Paina menu-näppäintä kolme kertaa (U)
2. Paina plus(+)-näppäintä, päästäksesi säätöihin. Näytöllä näkyy, kuinka montaa päivää on jäljellä lampun vaihtoon.
3. Paina pumppunäppäintä (jets1) päästäksesi ajastimen säätöön. Lisää +-näppäimellä haluttu määrä päiviä seuraavaan muistutukseen.
4. Paina lopuksi pumppunäppäintä(jetsi1) tallentaaksesi uudet asetukset.

Uusi ClearRay-poltin maksaa 99 euroa ja on tilattavissa verkkokaupastamme sekä myymälästä.

Video lampun vaihdosta:

<https://www.youtube.com/watch?v=iidBLUW-sow>

